

Блок управления приводами БУПР-А

2016

Назначение:

Блок управления приводами БУПР-А ТИШЖ.468383.120-01 обеспечивает управление приводами станций типа Drive Away (SNG) при работе совместно с блоком управления антенной БУА-Т ТИШЖ.468383.012

Применение:

для 2-осных антенн типа DriveAway (SNG), установленных на транспортном средстве, с моторизованной системой подстройки поляризации (при наличии).

Управление:

от блока БУА-Т ТИШЖ.468383.012.

Функции:

- управление тремя шаговыми двигателями (АЗ, УГМ, поляризация);
- получение и обработка данных от датчиков углового положения (АЗ, УГМ, поляризация);
- получение и обработка данных от концевых выключателей (АЗ, УГМ, поляризация);
- получение и обработка сигнала наведения от приемника сигнала наведения/маяка.

БУПР-А ТИШЖ.468383.120-01

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|--|-------------------------|
| Число управляемых двигателей | 3 |
| Тип двигателей | шаговые |
| Рабочий ток шагового двигателя, А, не более | 6,2 |
| Режим управления | местный и дистанционный |
| Интерфейс дистанционного контроля и управления | RS-485, Ethernet* |
| Электропитание от сети переменного тока (50+/-1) Гц, В | 88...264 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 200 |
| Рабочая температура, °С | -40...+50 |
| Температура хранения, °С | -50...+60 |
| Относительная влажность при температуре +25°С, %, не более | 80 |
| Габаритные размеры (без соединителей), мм | 260x192.5x90.5 |
| Масса, кг, не более | 4,3 |

* - опция